

ZÄHLER TYP ZMR120AC.

Abrufliste.

Allgemeine Informationen

Gesamtübersicht der Standard-Datenanzeige Zählerreihe ZMR120AC. Je nach Zählerparametrierung ist nur eine Auswahl der aufgeführten Anzeigen abrufbar.

Bedienung der Abruftaste für die Datenabfrage

Die Betriebsanzeige (Display) zeigt jeweils die aktuelle Leistung 16.7.0 Summe in kW.

Durch kurzen Druck <1s auf die Abruftaste des Zählers erscheinen auf dem Display die entsprechenden Registerdaten, zuerst die Displaykontrolle (88888888) nun können alle parametrieren Werte durch kurzen

Tastendruck abgerufen werden. Drückt man die Taste >5s, erscheint die Serviceliste, zuerst die Displaykontrolle (88888888) nun können alle parametrieren Werte durch kurzen Tastendruck abgerufen werden. Der Zähler kehrt selbstständig in die Betriebsanzeige zurück.

Kontakt

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Telefon 041 818 33 20

E-Mail vertrieb@ews.ch

Zähler Typ ZMR120AC – <1s – 2 Richtungen

Code	inkl.		Anzeige	Einheit
16.7.0	Aktuelle Leistung		Wert	kW
1.8.7	Wirkenergie Bezug +A	Stand aktuell	Wert	kWh
2.8.7	Wirkenergie Lieferung -A	Stand aktuell	Wert	kWh
END	Ende der Anzeigeliste			

Zähler Typ ZMR120AC – >5s – 2 Richtungen

Code	inkl.		Anzeige	Einheit
F.F.0	Fehlermeldung		00000000	
1.8.7	Gerätenummer		12788788	
2.8.7	Wirkenergie Bezug	Stand aktuell	Wert	kWh
21-0	Wirkenergie Rücklieferung	Stand aktuell	Wert	kWh
32.7.0	Spannung	L1	230	V
52.7.0	Spannung	L2	230	V
72.7.0	Spannung	L3	230	V
31.7.0	Strom	L1	1.79	A
51.7.0	Strom	L2	1.58	A
71.7.0	Strom	L3	1.81	A
36.7.0	Leistung	L1	2.79	kW
56.7.0	Leistung	L2	2.58	kW
76.7.0	Leistung	L3	2.81	kW
33.7.0	Leistungsfaktor	L1	0.91	
53.7.0	Leistungsfaktor	L2	0.95	
73.7.0	Leistungsfaktor	L3	0.92	
C.7.0	Anzahl Spannungsausfälle	Stand aktuell	0033	
C.7.1	Anzahl Spannungsausfälle L1	Stand aktuell	0033	
C.7.2	Anzahl Spannungsausfälle L2	Stand aktuell	0033	
C.7.3	Anzahl Spannungsausfälle L3	Stand aktuell	0033	
C.5.0	Betriebszustand (Anzeige variabel)		00040090	
0.2.0	Hardware Version		21-0	
END	Ende der Anzeigeliste			

Legende

für T (Tarif): 1 = Tarif 1 2 = Tarif 2 0 = tariflos

Elektrizitätswerk Schwyz AG

Gotthardstrasse 6, 6438 Ibach, Telefon 041 818 33 33, info@ews.ch, www.ews.ch

Ein Unternehmen der CKW-Gruppe