

# ZÄHLER TYP KAMSTRUP OMNIPOWER.

**Mit Leistung und Blindenergie.**

## Abrufliste.

Der Zähler kehrt selbstständig in die Betriebsanzeige zurück.

## Allgemeine Informationen

Gesamtübersicht der Standard-Datenanzeige Zählerreihe OmniPower mit Leistung und Blindenergie.

## Kontakt

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an  
Telefon 041 818 33 20 / [vertrieb@ews.ch](mailto:vertrieb@ews.ch)

## Bedienung der Abruftaste für die Datenabfrage

Die Betriebsanzeige (Display) zeigt jeweils die aktuelle Leistung 1.7.0 + 2.7.0 Summe in kW. Durch kurzen Druck <1s auf die Abruftaste des Zählers erscheinen auf dem Display die entsprechenden Registerdaten. Nun können alle parametrisierten Werte durch kurzen Tastendruck abgerufen werden. .

### Zähler Typ OmniPower – <1s – 2 Richtungen

Code	inkl.		Anzeige	Einheit
1.7.0 + 2.7.0	Aktuelle Leistung (Bezug + Rücklieferung)	Leistung	Wert	kW
0.1.0	Anzahl Rückstellungen		00	
1.2.0	P max kumuliert Bezug	Leistung	Wert	kW
1.6.0	P max kumuliert Rücklieferung	Leistung	Wert	kW
2.2.0	P max kumuliert Rücklieferung	Leistung	Wert	kW
2.6.0	P max Rücklieferung laufender Monat	Leistung	Wert	kW
1.8.0*	Wirkenergie Summe	Stand aktuell	Wert	kWh
1.8.1*	Wirkenergie Bezug Hochtarif	Stand aktuell	Wert	kWh
1.8.2*	Wirkenergie Bezug Niedertarif	Stand aktuell	Wert	kWh
2.8.0*	Wirkenergie Rücklieferung Summe	Stand aktuell	Wert	kWh
2.8.1*	Wirkenergie Rücklieferung Hochtarif	Stand aktuell	Wert	kWh
2.8.2*	Wirkenergie Rücklieferung Niedertarif	Stand aktuell	Wert	kWh
3.8.0	Blindenergie +R	Stand aktuell	Wert	kvarh
4.8.0	Blindenergie -R	Stand aktuell	Wert	kvarh
5.8.0	Blindenergie Q1	Stand aktuell	Wert	kvarh
6.8.0	Blindenergie Q2	Stand aktuell	Wert	kvarh
7.8.0	Blindenergie Q3	Stand aktuell	Wert	kvarh
8.8.0	Blindenergie Q4	Stand aktuell	Wert	kvarh
1.0.0	Uhrzeit Zähler		hh:mm:ss	
1.0.0	Datum Zähler		JJJJ-MM-TT	

## Legende

\* nur relevant für Abrechnung von Privatkunden (z.B. EWS Wasserkraft D)